

# Спецификация

Сформировано: 29.05.2026 05:27

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Преобразователь давления MBS<br>3000-1812-A2AB06-0 | <b>Диапазон измерений:</b> 6,0 бар (18)   |
|  | <b>Тип давления:</b> Избыточное   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 В (2)   |
|  | <b>Электрическое подключение:</b> Разъем AMP Econoseal, серия J, вилка, розетка как исключение (A2) |
|  | <b>Тип технологического присоединения:</b> G 3/8 A (EN 837) (AB06)                                  |
|  | <b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет прокладки (0)                                |
|  | <b>Производство:</b> Danfoss  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 1%   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L  |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L   |
|  | <b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В  |