

Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 22:38

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Преобразователь давления MBS 3000-1817-A2AB06-4 | Диапазон измерений: 6,0 бар (18) |
| | Тип давления: Избыточное |
| | Выходной сигнал: 1...10 В (7) |
| | Электрическое подключение: Разъем AMP Econoseal, серия J, вилка, розетка как исключение (A2) |
| | Тип технологического присоединения: G 3/8 A (EN 837) (AB06) |
| | Материал прокладки / кольцевого уплотнения: O-образное кольцо, NBR -40 – 85 °C (4) |
| | Производство: Danfoss |
| | Основная погрешность: 1% |
| | Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L |
| | Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L |
| | Напряжение питания, В: 9-32 В |