

# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 17:34

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3000-1817-A2AC04-4	<b>Диапазон измерений:</b> 6,0 бар (18)
	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 1...10 В (7)
	<b>Электрическое подключение:</b> Разъем AMP Econoseal, серия J, вилка, розетка как исключение (A2)
	<b>Тип технологического присоединения:</b> ¼ - 18 NPT (AC04)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> O-образное кольцо, NBR -40 - 85 °C (4)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Основная погрешность:</b> 1%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В