

# Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 16:57

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Преобразователь давления MBS<br>3000-3012-A1AB04-0 | <b>Диапазон измерений:</b> 100,0 бар (30)                                   |
|  | <b>Тип давления:</b> Избыточное   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 В (2)   |
|  | <b>Электрическое подключение:</b> Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1) |
|  | <b>Тип технологического присоединения:</b> G ¼ A (EN 837) (AB04)            |
|  | <b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет прокладки (0)        |
|  | <b>Производство:</b> Danfoss  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 1%   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C                          |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L                        |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L                       |
|  | <b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В  |