

# Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 15:35

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3000-2617-A1AB04-0	<b>Диапазон измерений:</b> 40,0 бар (26)
	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 1...10 В (7)
	<b>Электрическое подключение:</b> Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1)
	<b>Тип технологического присоединения:</b> G ¼ A (EN 837) (AB04)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет прокладки (0)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Основная погрешность:</b> 1%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В