

Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 06:11

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Преобразователь давления MBS 3000-1812-A1AB06-0 | Диапазон измерений: 6,0 бар (18) |
| | Тип давления: Избыточное |
| | Выходной сигнал: 0...5 В (2) |
| | Электрическое подключение: Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1) |
| | Тип технологического присоединения: G 3/8 A (EN 837) (AB06) |
| | Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Нет прокладки (0) |
| | Производство: Danfoss |
| | Основная погрешность: 1% |
| | Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L |
| | Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L |
| | Напряжение питания, В: 9-32 В |