

# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 08:57

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Преобразователь давления MBS<br>3000-1015-A1AB06-4 | <b>Диапазон измерений:</b> 1,0 бар (10)   |
|  | <b>Тип давления:</b> Избыточное   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0...10 В (5)  |
|  | <b>Электрическое подключение:</b> Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1)               |
|  | <b>Тип технологического присоединения:</b> G 3/8 A (EN 837) (AB06)                        |
|  | <b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> O-образное кольцо, NBR -40 – 85 °C (4) |
|  | <b>Производство:</b> Danfoss  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 1%   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L                                      |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L                                     |
|  | <b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В  |