

Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 02:20

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3000-3012-A1AB08-0	Диапазон измерений: 100,0 бар (30)
	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 0...5 В (2)
	Электрическое подключение: Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1)
	Тип технологического присоединения: G ½ A (EN 837) (AB08)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Нет прокладки (0)
	Производство: Danfoss
	Основная погрешность: 1%
	Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C
	Степень защиты: IP65
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Напряжение питания, В: 9-32 В