

Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 08:56

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Преобразователь давления MBS 3000-3814-A1AC04-0 | Диапазон измерений: 600,0 бар (38) |
| | Тип давления: Избыточное |
| | Выходной сигнал: 1...6 В (4) |
| | Электрическое подключение: Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1) |
| | Тип технологического присоединения: ¼ - 18 NPT (AC04) |
| | Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Нет прокладки (0) |
| | Производство: Danfoss |
| | Основная погрешность: 1% |
| | Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L |
| | Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L |
| | Напряжение питания, В: 9-32 В |