

Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 08:56

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3000-2611-A1AC08-0	Диапазон измерений: 40,0 бар (26)
	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 4...20 мА (1)
	Электрическое подключение: Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1)
	Тип технологического присоединения: ½ - 14 NPT (AC08)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Нет прокладки (0)
	Производство: Danfoss
	Основная погрешность: 1%
	Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C
	Степень защиты: IP65
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Напряжение питания, В: 9-32 В