

Спецификация

Сформировано: 29.05.2026 05:27

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3000-2614-A2AB06-0	Диапазон измерений: 40,0 бар (26)
	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 1...6 В (4)
	Электрическое подключение: Разъем AMP Econoseal, серия J, вилка, розетка как исключение (A2)
	Тип технологического присоединения: G 3/8 A (EN 837) (AB06)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Нет прокладки (0)
	Производство: Danfoss
	Основная погрешность: 1%
	Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C
	Степень защиты: IP65
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Напряжение питания, В: 9-32 В