

Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 05:54

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3000-1417-A2AC08-4	Диапазон измерений: 2,5 бар (14)
	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 1...10 В (7)
	Электрическое подключение: Разъем AMP Econoseal, серия J, вилка, розетка как исключение (A2)
	Тип технологического присоединения: ½ - 14 NPT (AC08)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: O-образное кольцо, NBR -40 - 85 °C (4)
	Производство: Danfoss
	Основная погрешность: 1%
	Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C
	Степень защиты: IP65
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Напряжение питания, В: 9-32 В