

# Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 11:51

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3000-2815-A3AB04-4	<b>Диапазон измерений:</b> 60,0 бар (28)
	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 0...10 В (5)
	<b>Электрическое подключение:</b> Экранированный кабель, 2 м (A3)
	<b>Тип технологического присоединения:</b> G ¼ A (EN 837) (AB04)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> O- образное кольцо, NBR -40 – 85 °C (4)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Основная погрешность:</b> 1%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В