

Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 11:52

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3000-1817-E3GB04-4	Диапазон измерений: 6,0 бар (18)
	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 1...10 В (7)
	Электрическое подключение: Разъем EN 60947-5-2, M12 × 1, 4-контактный, вилка, розетка как исключение (E3)
	Тип технологического присоединения: DIN 3852-E-G ¼, прокладка DIN 3869-14 NBR (GB04)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: O- образное кольцо, NBR -40 – 85 °C (4)
	Производство: Danfoss
	Основная погрешность: 1%
	Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C
	Степень защиты: IP65
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Напряжение питания, В: 9-32 В