

Спецификация

Сформировано: 20.05.2026 21:20

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3050-3815-A2AB08-4	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 0...10 В (5)
	Электрическое подключение: Разъем AMP Econoseal, серия J, вилка, розетка как исключение (A2)
	Тип технологического присоединения: G ½ A (EN 837) (AB08)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: O-образное кольцо, NBR -40 – 85 °C (4)
	Производство: Danfoss
	Предел измерений: 600,0 бар (38)
	Основная погрешность: 1%
	Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C
	Степень защиты: IP65
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Напряжение питания, В: 9-32 В