

Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 13:10

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3050-3812-A3AB08-2	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 0...5 В (2)
	Электрическое подключение: Экранированный кабель, 2 м (A3)
	Тип технологического присоединения: G ½ A (EN 837) (AB08)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: набивка, NBR -40 – 85 °С (2)
	Производство: Danfoss
	Предел измерений: 600,0 бар (38)
	Основная погрешность: 1%
	Температура измеряемой среды: (-40...+80)°С
	Степень защиты: IP65
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Напряжение питания, В: 9-32 В