

# Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 02:21

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3050-3811-A3FA09-2	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА (1)
	<b>Электрическое подключение:</b> Экранированный кабель, 2 м (А3)
	<b>Тип технологического присоединения:</b> DIN 3852-E-M14 × 1.5, прокладка DIN3869-14-NBR (FA09)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> набивка, NBR -40 – 85 °С (2)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 600,0 бар (38)
	<b>Основная погрешность:</b> 1%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°С
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В