

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 06:08

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3050-3611-A1AB08-2	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА (1)
	<b>Электрическое подключение:</b> Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1)
	<b>Тип технологического присоединения:</b> G ½ A (EN 837) (AB08)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> набивка, NBR -40 – 85 °C (2)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 400,0 бар (36)
	<b>Основная погрешность:</b> 1%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В