

Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 22:09

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3050-3617-A8AC04-2	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 1...10 В (7)
	Электрическое подключение: Разъем AMP Superseal, серия 1.5, вилка, розетка как исключение (A8)
	Тип технологического присоединения: ¼ - 18 NPT (AC04)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: набивка, NBR -40 - 85 °C (2)
	Производство: Danfoss
	Предел измерений: 400,0 бар (36)
	Основная погрешность: 1%
	Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C
	Степень защиты: IP65
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Напряжение питания, В: 9-32 В