

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 12:27

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3050-2814-A1AB08-0	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 1...6 В (4)
	<b>Электрическое подключение:</b> Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1)
	<b>Тип технологического присоединения:</b> G ½ A (EN 837) (AB08)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет прокладки (0)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 60,0 бар (28)
	<b>Основная погрешность:</b> 1%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В