

Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 16:48

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 5100-1811-A6DA05-2	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 4...20 мА (1)
	Электрический разъем: Вилка (EN 175301-803-A), Pg 11 (A6)
	Технологическое соединение: M10 × 1 внутренняя, с фланцем (DA05)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: набивка, NBR -40 – 85 °C (2)
	Производство: Danfoss
	Предел измерений: 6,0 бар (18)
	Основная погрешность: 0,5%
	Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C
	Степень защиты: IP65
	Материал корпуса: Сплав AlMgSiPb с анодированным покрытием
	Напряжение питания, В: 9-32 В