

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 03:58

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 5100-3011-A1CC04-2	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА (1)
	<b>Электрический разъем:</b> Вилка (EN 175301-803-A), Pg 9 (A1)
	<b>Технологическое соединение:</b> ¼ - NPT внутренняя (CC04)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> набивка, NBR -40 - 85 °C (2)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 100,0 бар (30)
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Материал корпуса:</b> Сплав AlMgSiPb с анодированным покрытием
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В