

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 03:10

Наименование	Параметры
Преобразователь давления HU 300-Р6K0-V3-5-B20-HU0-X8-9-00R-ГП	<p><b>Предел измерений</b> 6000 psi</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 3мВ / В / 3-х пров.</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> MIL-/ Bendix (6-pin) тип PT02_E10-6P-023</p> <p><b>Механическое присоединение</b> WECO 2" 1502</p> <p><b>Исполнение по условиям эксплуатации</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p><b>Госповерка</b> ГП</p> <p><b>Тип давления</b> Избыточное</p> <p><b>Материал штуцера</b> Сплав inconel X718®</p> <p><b>Материал мембраны</b> По запросу (указать при заказе)</p> <p><b>Степень защиты</b> IP 67</p> <p><b>ТУ</b> 4212-000-7718542411-19</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202000</p> <p><b>ОКПД 2</b> 26.51.52.130</p>