

Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 10:09

Наименование	Параметры
Преобразователь давления HU 300-Р6К0-V3-5-VJ0-999-X0-X8-00R	Предел измерений: 6000 psi
	Выходной сигнал: 3мВ / В / 3-х пров.
	Основная погрешность: 0,25%
	Исполнение по условиям эксплуатации: Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)
	Госповерка: -
	Тип давления: Избыточное
	Электрическое присоединение: Разъем Jupiter 10TP (Rec-M-10TP-T-04.16), 4-конт. / IP 67
	Механическое присоединение: По запросу (указать при заказе)
	Материал штуцера: Сплав inconel X750®
	Материал мембраны: Сплав inconel X718®
	Степень защиты: IP 67
	ТУ: 4212-000-7718542411-19
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130