

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 07:43

Наименование	Параметры
Преобразователь давления HU 300-Р6К0-1-5-ВJ0-999-Х0-9-00R-ГП	<b>Предел измерений:</b> 6000 psi
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-х пров.
	<b>Основная погрешность:</b> 0,25%
	<b>Исполнение по условиям эксплуатации:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)
	<b>Госповерка:</b> ГП
	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Электрическое присоединение:</b> Разъем Jupiter 10TP (Rec-M-10TP-T-04.16), 4-конт. / IP 67
	<b>Механическое присоединение:</b> По запросу (указать при заказе)
	<b>Материал штуцера:</b> Сплав inconel X750®
	<b>Материал мембраны:</b> По запросу (указать при заказе)
	<b>Степень защиты:</b> IP 67
	<b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130