

# Спецификация

Сформировано: 25.05.2026 04:27

Наименование	Параметры
Преобразователь давления HU 300-9999-4-5-B20-999-9-X0-00R	<b>Выходной сигнал:</b> 0...5 В / 3-х пров.
	<b>Основная погрешность:</b> 0,25%
	<b>Электрическое присоединение:</b> MIL-/ Bendix (6-pin) тип PT02_E10-6P-023
	<b>Исполнение по условиям эксплуатации:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)
	<b>Госповерка:</b> -
	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Предел измерений:</b> По запросу (указать при заказе)
	<b>Механическое присоединение:</b> По запросу (указать при заказе)
	<b>Материал штуцера:</b> По запросу (указать при заказе)
	<b>Материал мембраны:</b> Сплав inconel X750®
	<b>Степень защиты:</b> IP 67
	<b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130