

Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 10:34

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3200-1817-A2AB04-1	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 1...10 В (7)
	Электрическое соединение: Штекер, AMP Econoseal, серия J (A2)
	Штуцер для подсоединения давления: G ¼ A (EN837) (AB04)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Витон (темп. раб среды: -20 - 125 °С) (1)
	Производство: Danfoss
	Предел измерений: 6,0 бар (18)
	Основная погрешность: 0,5%
	Температура измеряемой среды: (-40...+125)°С
	Степень защиты: IP65
	Напряжение питания, В: 9-32 В