

# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 20:14

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3200-1817-A3AB04-1	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 1...10 В (7)
	<b>Электрическое соединение:</b> Экранированный кабель, 2 м (A3)
	<b>Штуцер для подсоединения давления:</b> G ¼ A (EN837) (AB04)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Витон (темп. раб среды: -20 - 125 °C) (1)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 6,0 бар (18)
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+125)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В