

Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 05:46

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3200-1812-A2GB04-0	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 0...5 В (2)
	Электрическое соединение: Штекер, AMP Econoseal, серия J (A2)
	Штуцер для подсоединения давления: DIN 3852-E-G ¼, прокладка: DIN 3869-14 NBR (GB04)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Нет прокладки (0)
	Производство: Danfoss
	Предел измерений: 6,0 бар (18)
	Основная погрешность: 0,5%
	Температура измеряемой среды: (-40...+125)°C
	Степень защиты: IP65
	Напряжение питания, В: 9-32 В