

Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 04:44

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Преобразователь давления MBS 3200-3811-A1BC08-0 | Тип давления: Избыточное |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА (1) |
| | Электрическое соединение: Штекер EN175301-803-A, Pg 9 (A1) |
| | Штуцер для подсоединения давления: ½ - 14 NPT (BC08) |
| | Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Нет прокладки (0) |
| | Производство: Danfoss |
| | Предел измерений: 600,0 бар (38) |
| | Основная погрешность: 0,5% |
| | Температура измеряемой среды: (-40...+125)°C |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Напряжение питания, В: 9-32 В |