

# Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 10:59

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3200-2811-A8AC04-0	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА (1)
	<b>Электрическое соединение:</b> Штекер, AMP Superseal, серия 1.5 (A8)
	<b>Штуцер для подсоединения давления:</b> ¼ - 18 NPT (AC04)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет прокладки (0)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 60,0 бар (28)
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+125)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В