

Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 00:52

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Преобразователь давления MBS 3200-2817-A8AC04-0 | Тип давления: Избыточное |
| | Выходной сигнал: 1...10 В (7) |
| | Электрическое соединение: Штекер, AMP Superseal, серия 1.5 (A8) |
| | Штуцер для подсоединения давления: ¼ - 18 NPT (AC04) |
| | Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Нет прокладки (0) |
| | Производство: Danfoss |
| | Предел измерений: 60,0 бар (28) |
| | Основная погрешность: 0,5% |
| | Температура измеряемой среды: (-40...+125)°C |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Напряжение питания, В: 9-32 В |