

# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 16:45

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3200-1025-E3BC08-1	<b>Тип давления:</b> Абсолютное
	<b>Выходной сигнал:</b> 0...10 В (5)
	<b>Электрическое соединение:</b> Штекер, EN 60947-5-2, M12 × 1 (E3)
	<b>Штуцер для подсоединения давления:</b> ½ - 14 NPT (BC08)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Витон (темп. раб среды: -20 - 125 °C) (1)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 1,0 бар (10)
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+125)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В