

Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 01:37

Наименование	Параметры
Преобразователь расхода электромагнитный МФ-Т.5.2.1-Б2-Р-040	Тип выхода: Токовый от 4 до 20 мА
	Исполнение проточной части: Проточная часть из стали под фланцевое присоединение
	Исполнение платы: Исполнение по электронике
	Электронный блок: Вертикальный корпус электронного блока
	Класс: Б2
	Индикация: Нет индикации
	Измерение потока: Прямой и реверсивный потоки
	Номинальный диаметр: DN 40 мм
	Интерфейс: RS-232
	Степень защиты: IP65
	ТУ: ТУ ППБ.407112.001-01932533-2017
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026102100
	ОКПД 2: 26.51.52