

Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 17:37

Наименование	Параметры
Преобразователь расхода электромагнитный МФ-Т.5.2.1-Б-100	Тип выхода: Токовый от 4 до 20 мА
	Исполнение проточной части: Проточная часть из стали под фланцевое присоединение
	Исполнение платы: Исполнение по электронике
	Электронный блок: Вертикальный корпус электронного блока
	Класс: Б
	Индикация: Нет индикации
	Измерение потока: Только прямой поток
	Номинальный диаметр: DN 100 мм
	Интерфейс: RS-232
	Степень защиты: IP65
	ТУ: ТУ ППБ.407112.001-01932533-2017
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026102100
	ОКПД 2: 26.51.52