

Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 01:06

Наименование	Параметры
Преобразователь расхода электромагнитный МФ-Ч.5.2.1-В-Р- 020	Тип выхода: Частотный
	Исполнение проточной части: Проточная часть из стали под фланцевое присоединение
	Исполнение платы: Исполнение по электронике
	Электронный блок: Вертикальный корпус электронного блока
	Класс: В
	Индикация: Нет индикации
	Измерение потока: Прямой и реверсивный потоки
	Номинальный диаметр: DN 20 мм
	Интерфейс: RS-232
	Степень защиты: IP65
	ТУ: ТУ ППБ.407112.001-01932533-2017
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026102100
	ОКПД 2: 26.51.52