

Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 15:55

Наименование	Параметры
Преобразователь расхода электромагнитный МФ.2.2.-Б2-Р- 080	Исполнение проточной части: Проточная часть из стали под присоединение типа «сэндвич»
	Исполнение платы: Исполнение по электронике
	Электронный блок: Горизонтальный корпус электронного блока
	Класс: Б2
	Индикация: Нет индикации
	Измерение потока: Прямой и реверсивный потоки
	Номинальный диаметр: DN 80 мм
	Интерфейс: RS-232
	Степень защиты: IP65
	Тип выхода: Импульсный
	ТУ: ТУ ППБ.407112.001-01932533-2017
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026102100
	ОКПД 2: 26.51.52