

# Спецификация

Сформировано: 30.05.2026 03:16

Наименование	Параметры
Расходомер-счетчик электромагнитный ЭСКО-Р 0-Р-150- Ф-А-Ч-0-2-16-Pt1000-0-200-24	<b>Дисплей:</b> Нет
	<b>Тип подключения к ИБ:</b> Раздельное
	<b>Номинальный диаметр:</b> Ду 150 мм
	<b>Конструкция ППР:</b> Фланцевая
	<b>Динамический диапазон и погрешность измерения:</b> А
	<b>Тип выхода:</b> Частотный
	<b>Количество входов для датчиков давления:</b> 0
	<b>Количество входов для термопреобразователей:</b> 2
	<b>Давление измеряемой среды:</b> 1,6 МПа
	<b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> Pt1000
	<b>Реверсный импульсный выход:</b> Нет
	<b>Весовой коэффициент:</b> 200 л/имп
	<b>Питание:</b> Постоянное 24В
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Наибольший измеряемый расход:</b> 630 м <sup>3</sup> /ч
	<b>ТУ:</b> ТУ 4218-003-11323367-2016
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026102100
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52