

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 03:21

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Расходомер-счетчик<br>электромагнитный ЭСКО-Р 0-Н-065-<br>Ф-2-Ч-0-2-16-500П-0-30-36 | <b>Дисплей:</b> Нет  |
|   | <b>Тип подключения к ИБ:</b> Наружное                      |
|   | <b>Номинальный диаметр:</b> Ду 65 мм                       |
|   | <b>Конструкция ППР:</b> Фланцевая                          |
|   | <b>Динамический диапазон и погрешность измерения:</b> 2    |
|   | <b>Тип выхода:</b> Частотный                               |
|   | <b>Количество входов для датчиков давления:</b> 0          |
|   | <b>Количество входов для термопреобразователей:</b> 2      |
|   | <b>Давление измеряемой среды:</b> 1,6 МПа                  |
|   | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> 500П  |
|   | <b>Реверсный импульсный выход:</b> Нет                     |
|   | <b>Весовой коэффициент:</b> 30 л/имп                       |
|   | <b>Питание:</b> Переменное 36В                             |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                                |
|   | <b>Наибольший измеряемый расход:</b> 118 м <sup>3</sup> /ч |
|   | <b>ТУ:</b> ТУ 4218-003-11323367-2016                       |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026102100                             |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52                                    |