

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 16:29

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Расходомер-счетчик<br>электромагнитный ЭСКО-Р 0-Н-032-<br>Б-2-Ч-0-2-16-1000П-0-5-36 | <b>Дисплей:</b> Нет   |
|   | <b>Тип подключения к ИБ:</b> Наружное                         |
|   | <b>Номинальный диаметр:</b> Ду 32 мм                          |
|   | <b>Конструкция ППР:</b> Бесфланцевая                          |
|   | <b>Динамический диапазон и погрешность измерения:</b> 2       |
|   | <b>Тип выхода:</b> Частотный                                  |
|   | <b>Количество входов для датчиков давления:</b> 0             |
|   | <b>Количество входов для термопреобразователей:</b> 2         |
|   | <b>Давление измеряемой среды:</b> 1,6 МПа                     |
|   | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b><br>1000П |
|   | <b>Реверсный импульсный выход:</b> Нет                        |
|   | <b>Весовой коэффициент:</b> 5 л/имп                           |
|   | <b>Питание:</b> Переменное 36В                                |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                                   |
|   | <b>Наибольший измеряемый расход:</b> 29 м <sup>3</sup> /ч     |
|   | <b>ТУ:</b> ТУ 4218-003-11323367-2016                          |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026102100                                |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52                                       |