

# Спецификация

Сформировано: 30.05.2026 12:58

Наименование	Параметры
Регулятор перепада давления РП-80-100.3.1	<b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"
	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 80
	<b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С
	<b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа
	<b>Диапазон регулирования:</b> (0,1...0,9)МПа
	<b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 100 м <sup>3</sup> /ч
	<b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20
	<b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4
	<b>Присоединение:</b> Фланцевое
	<b>Регулируемая среда:</b> Вода, водные растворы гликолей
	<b>Наличие резьбовых штуцеров и трубок:</b> присутствуют
	<b>ТУ:</b> ВУ 300008266.021-2009
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910
	<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122